



電視分歧器

CHENG HWA Distributor | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

1.產品介紹 Product Introduction :

電視分歧器	
頻率：5-1000MHz	鋁合金壓鑄成形，表面鍍鎳處理
遮蔽率佳，防止射頻干擾	插入損失低，隔離度高
接頭為英制 F 頭	適用於數位電視系統，有線電視系統

2.訂購資訊 Ordering Information :

產品名稱	產品編號
一分歧器	A2CH21
二分歧器	A2CH22
三分歧器	A2CH23
四分歧器	A2CH24
六分歧器	A2CH26
八分歧器	A2CH28

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764

3.產品規格表 Specification :

分岐器規格表							
產品編號		A2CH21	A2CH22	A2CH23	A2CH24	A2CH26	A2CH28
項目	頻率	一分歧	二分歧	三分歧	四分歧	六分歧	八分歧
插入損耗	5~65MHz	≤2.7dB	≤2.7dB	≤2.7dB	≤2.7dB	≤2.7dB	≤2.7dB
	65~550MHz	≤2.8dB	≤2.8dB	≤2.8dB	≤2.8dB	≤2.8dB	≤2.8dB
	550-750MHz	≤3.0dB	≤3.0dB	≤3.0dB	≤3.0dB	≤3.0dB	≤3.0dB
	750~1000MHz	≤3.5dB	≤3.5dB	≤3.5dB	≤3.5dB	≤3.5dB	≤3.5dB
分岐損耗	5~65MHz	6±1.0dB	10±1.0dB	12±1.0dB	14±1.0dB	16±1.0dB	18±1.0dB
	65~550MHz	6±1.0dB	10±1.0dB	12±1.0dB	14±1.0dB	16±1.0dB	18±1.0dB
	550-750MHz	6±1.0dB	10±1.0dB	12±1.0dB	14±1.0dB	16±1.0dB	18±1.0dB
	750~1000MHz	6±1.0dB	10±1.0dB	12±1.0dB	14±1.0dB	16±1.0dB	18±1.0dB
反向隔離 OUT-TAP	5~65MHz	≥20dB	≥23dB	≥25dB	≥29dB	≥28dB	≥28dB
	65~550MHz	≥23dB	≥22dB	≥23dB	≥26dB	≥28dB	≥30dB
	550-750MHz	≥22dB	≥21dB	≥23dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB
	750~1000MHz	≥20dB	≥20dB	≥21dB	≥23dB	≥23dB	≥23dB
相互隔離 TAP-TAP	5~65MHz	NA	≥22dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB
	65~550MHz	NA	≥25dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB
	550-750MHz	NA	≥25dB	≥25dB	≥24dB	≥25dB	≥25dB
	750~1000MHz	NA	≥23dB	≥23dB	≥23dB	≥23dB	≥23dB
反射損耗	5~65MHz	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB
	65~550MHz	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB
	550-750MHz	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB
	750~1000MHz	≥14dB	≥14dB	≥14dB	≥14dB	≥14dB	≥14dB